

BR 30/1 C BP PACK 18/25

Ideal para la limpieza de mantenimiento y la desinfección de suelos en superficies pequeñas: la compacta fregadora-aspiradora a batería BR 30/1 C Bp Pack con tecnología de rodillos de microfibra.



Made in Europe



REAL TIME TECHNOLOGY



Ref. de pedido

1.783-055.0

- Tiempo de funcionamiento prolongado gracias a la potente batería de iones de litio
- Excelente rendimiento de limpieza
- Gracias a su compacto diseño es muy ágil y requiere de poco espacio

Características técnicas

Código EAN		4054278834504
Plataforma de batería		Plataforma de baterías de 18 V
Tipo de accionamiento		Batería
Tracción		Avance mediante rotación de los cepillos
Ancho útil de los cepillos	mm	300
Depósito de agua limpia/sucia	l	1 / 0,7
Rendimiento en superficie teórico	m ² /h	200
Tipo de batería		Batería extraíble de Li-ion
Tensión	V	18
Capacidad	Ah	2,5
Cantidad de baterías necesarias	unidades	1
Autonomía por cada carga de la batería	min	máx. 45
Tiempo de carga de la batería con dispositivo de carga rápida 80 % / 100 %	min	44 / 70
Conexión de red del cargador	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Velocidad de rotación de cepillos.	r.p.m.	500 - 650
Presión de apriete de cepillos.	g/cm ²	40
Consumo de agua	ml/min	30
Nivel de presión acústica	dB/A	máx. 55
Peso total permitido	kg	11
Peso sin accesorios	kg	6,1
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	340 × 305 × 1200

Equipamiento

Variante	Batería y cargador incluidos en el equipo
Depósito de agua integrado y depósito de agua extraíble.	■
Cepillo cilíndrico	■

■ Incluido en el equipo de serie.



Excelente resultado de limpieza

- Resultados hasta un 20 % mejores en comparación con la limpieza manual.
- Recogida completa de agua sucia, detergente, suciedad gruesa y pelos.
- Aumenta la calidad de la limpieza y el nivel de higiene.

Tiempos de secado cortos

- Secado hasta un 60 % más rápido en comparación con la limpieza manual.
- Los tiempos de secado cortos reducen el riesgo de resbalones debido al suelo mojado.
- Aumento de la productividad y reducción de costes gracias a los tiempos de limpieza más cortos.

Alto nivel de higiene

- Recogida completa de agua sucia, detergente, suciedad gruesa y pelos.
- El proceso de limpieza higiénico aumenta la seguridad en el trabajo.
- Menor riesgo de contaminación cruzada y transmisión de patógenos.

ACCESORIOS PARA BR 30/1 C BP PACK 18/25

1.783-055.0



	Ref. de pedido	Descripción	
BATERÍAS			
Battery Power 18/25	1 2.445-034.0	Batería de recambio Kärcher Battery Power de 18 V/2,5 Ah con innovadora Real Time Technology incl. display LCD para indicación del estado de carga de la batería. Apta para su uso en todos los equipos de la plataforma de baterías Kärcher de 18 V.	<input checked="" type="checkbox"/>
CARGADORES			
Cargador rápido Battery Power 18 V	2 2.445-032.0	El cargador rápido carga la batería de recambio Kärcher Battery Power de 18 V / 2,5 Ah hasta el 80 % en solo 44 minutos y se puede usar para todas las baterías de la plataforma de baterías de Kärcher de 18 V.	<input checked="" type="checkbox"/>
CEPILLOS DE ESPONJA / EJE DE ACCIONAMIENTO DE LOS CEPILLOS CILÍNDRICOS DE ESPONJA			
Eje de propulsión para cepillos de microfibra			
Juego de rodillos universales, azul	3 4.030-088.0	Para una limpieza en húmedo y conservación cuidadosas de todos los suelos duros: juego de rodillos de microfibra de 2 piezas de Kärcher potentes, resistentes y sin pelusas. Lavable hasta 60 °C.	<input checked="" type="checkbox"/>
Juego de rodillos para suelos de piedra	4 4.030-126.0	Con cerdas integradas para el uso en casos de suciedad persistente sobre suelos duros resistentes: Juego de rodillos para suelos de piedra de 2 piezas para la fregadora de suelos BR 30/1 de Kärcher. Lavable hasta 60 °C.	<input type="checkbox"/>
BATERÍAS			
Battery Power+ 18/30	5 2.445-042.0	Con Real Time Technology en pantalla LCD: potente batería de iones de litio Battery Power+ de 18 voltios. Gran autonomía gracias a una capacidad de 3,0 Ah. Con vigilancia de tensión y protección IPX5.	<input type="checkbox"/>
CARGADORES			
Cargador rápido Battery Power+ 18/60	6 2.445-044.0	Cargador rápido para todas las baterías de litio Kärcher Battery Power- y Kärcher Battery Power+ de 18 V. Corriente de carga: 2,5-6 A. Con indicación LED de estado de servicio. Bajo consumo en standby. Montaje en la pared.	<input type="checkbox"/>
ALTA PRESIÓN			
	7		<input type="checkbox"/>
	8		<input type="checkbox"/>
DETERGENTE PARA LA LIMPIEZA DE MANTENIMIENTO			
	9		<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.